Bloquer la carte

Blocage dans le système en ligne

Bloquer un compte de carte

En cas de perte de carte ou d'abus, vous pouvez bloquer des cartes en temps réel dans le système en ligne afin qu'elles ne puissent plus être utilisées. Cliquez d'abord sur **Sperren:**

Suchkürzel	tet2 Nr. 049.9002.001679 Nr. wählen	
Titel	Briefanrede	
Vorname	Timo 🏾 🏹 🗌	🔶 <u>N</u> eu
Nachname	Tester	O Ändern F11
👾 <u>W</u> ettspiel	🚳 Kasse 🛛 🄛 Iimetable 🕥 Intranet	🗙 Löschen F5
Merkmale A	dresse <u>2</u> .Adresse <u>B</u> ank Inf <u>o</u> s Memo	Kopieren F6
Stammvorgabe	5,0 Hcp-Spezial	😪 Umsatzkonto
Heimatclub		
Heimatclub-ID	001679	Greenree F8
Geschlecht	1 - 🕈 Männlich 🔽	Writer/Export
Altersklasse	1 - Kind bis 12	[8 3193
Mitgliedschaft	1 - Aktiv	📧 Karte
o	0.	Sperren
Status		
Status Zahlweise	Ju- 🔟	
Status Zahlweise Firma		<u>O</u> nline

Si une personne possède plusieurs comptes de carte, le dialogue suivant s'affiche :

Karte wählen:							X
Nummer	Wert nach der letzten Aufbuchung	Letzte Nutzung	Gültig	Тур	Information	Sperrung	
0499002001679001	48,50A	19.01.12-10:13	31.01.13	1	AKTIV		
0499002000030001	0,004	19.01.12-17:26	17.01.13	1	AKTIV		

Sélectionnez une carte et confirmez avec OK:

Karte sperren	X
0499002001679001.M.75F29735	
Soll diese Karte gesperrt werden?	X Abbruch
🔽 Karte sperren	
Karten-Historie F8	

Cochez la case et fermez la boîte de dialogue avec **OK.**

Bloquer les ID de puces

Si un client avait attribué plusieurs Chip-ID à son compte de carte (carte DGV^{plus} et un porte-clés Mifare) et qu'il perd par exemple son badge DGV, il est possible de bloquer uniquement cette ID. Cela permet de continuer à utiliser le porte-clés.

Pour la personne concernée, cliquez sur Karte:

Person: Tester, Tim	0	X
Name Suchkürzel Titel Vorname Nachname	tet2 Nr,049.9002.001679 Nr. wählen Briefanrede Timo Tester	Image: Principal state Image: Principal state <
Merkmale Ad Stammvorgabe Heimatclub Heimatclub-ID Geschlecht Altersklasse Mitgliedschaft Status	resse <u>2</u> .Adresse <u>B</u> ank Inf <u>o</u> s Memo 5,0 Hcp-Spezial 001679 1 · ♠ Männlich 1 · Kind bis 12 0 · ✓	Kopieren F6 Kopieren F6 Greenfee F8 Writer/Export SMS Karte Sperren
Zahlweise Firma Spielrecht Geburt 01.01.01	0 -	<u>0</u> nline ⊠ <u>E</u> nde

Sélectionnez le bouton suivant :

Keine K	arte 🛛 🕅
Es Sie	wurde keine Karte gesteckt bzw. gelesen. e können eine Karte auch programmieren oder sperren, ohne diese zu stecken!
	Karte programmieren oder sperren
	Karte nochmal Jesen
×	Abbruch

Si le client possède plusieurs comptes de carte, sélectionnez ici le compte de carte approprié :

Karte wählen:							X
Nummer	Wert nach der letzten Aufbuchung	Letzte Nutzung	Gültig	Тур	Information	Sperrung	
0499002001679001	48,50A	19.01.12-10:13	31.01.13	1	AKTIV		
0499002000030001	0,00A	19.01.12-17:26	17.01.13	1	AKTIV		

Cliquez sur le bouton *Chip-ID:*

Tester, Timo (No Card: M.75F29735,) Kartentyp: 1 - Mitglieder Gültig von: Bangefee: Auf heute setzen [3] Geldwert: 48,50 + Verkte-Wert: 0 + Neditwert: 0 + Info:	Karte	8				
Kartentyp: 1 - Mitglieder Gültig von: Bangefee: Auf heute setzen Geldwert: 48,50 48,50 + Punkte-Wert: 0 + 0 - 0 Kreditwert: 0 Info:	Tes	ster, Timo (No Card: M.75F29735,)				
Gültig von: bis 31.01.13 Heute F2 Rangefee: Auf heute setzen F3 Geldwert: 48,50 + 0,00 = 48,50 Punkte-Wert: 0 + 0 = 0 Kreditwert: 0 + 0 = 0 Info: Zugelassen: Karte gesperrt Generalzulassung Löschen F5 Ø Ballautomat 2 Tür 1 Caddiehalle Simulator Tür 2 Herren-Garderobe, Tür Haupteingang Tür 3 Damen-Garderobe Tür 3 Damen-Garderobe F1	Kartentyp:	1 - Mitglieder				
Rangefee: Geldwert: 48,50 Punkte-Wert: 0 0 + 0 = Kreditwert: Info: Zugelassen: Karte gesperit Generalzulassung Ø Ballautomat 2 Tür 1 Caddiehalle Ø Simulator Tür 3 Damen-Garderobe, Tür Haupteingang Tür 3 Damen-Garderobe	Gültig von:	bis 31.01.13 Heute F2				
Geldwert: 48,50 Punkte-Wert: 0 0 + 0 = Kreditwert: Info: Zugelassen: Karte gesperrt Generalzulassung Ballautomat 2 Tür 1 Caddiehalle Simulator Tür 2 Herren-Garderobe, Tür Haupteingang Tür 3 Damen-Garderobe	Rangefee:	Auf heute setzen F3				
Punkte-Wert: 0 + 0 = 0 Kreditwert: Info: Zugelassen: Karte gesperrt Generalzulassung Ballautomat 2 Tür 1 Caddiehalle Simulator Tür 2 Herren-Garderobe, Tür Haupteingang Tür 3 Damen-Garderobe	Geldwert:	48,50 + 0,00 = 48,50				
Kreditwert: Info: Zugelassen: Karte gesperit Generalzulassung Ballautomat 2 Tür 1 Caddiehalle Simulator Tür 2 Herren-Garderobe, Tür Haupteingang Tür 3 Damen-Garderobe	Punkte-Wert:	0 + 0 = 0 S-Pkt: 48 F4				
Info: Zugelassen: Karte gesperrt Generalzulassung Ballautomat 2 Tür 1 Caddiehalle Simulator Tür 2 Herren-Garderobe, Tür Haupteingang Tür 3 Damen-Garderobe	Kreditwert:					
Zugelassen: Katte gesperit Generalzulassung Ballautomat 2 Tür 1 Caddiehalle Simulator Tür 2 Herren-Garderobe, Tür Haupteingang Tür 3 Damen-Garderobe Tür 3 Damen-Garderobe F7	Info:					
	Zugelassen:	Karte gesperrt				
☐ Tür 1 Caddiehalle		I Generalizulassung ✓ Ballautomat 2				
Personen-Information		Tür 1 Caddiehalle				
Personen-Information F7		Tür 2 Herren-Garderobe, Tür Haupteingang				
Personen-Information F7		Tür 3 Damen-Garderobe				
Personen-Information F7						
Personen-information [F7]						
Karten-Historie		Karten-Historie				

Marquez l'identifiant souhaité et modifiez-le en cliquant sur *Edit:*

Chip-IDs für diese Identifikation	X
Tester, Timo 0499002000030001	✓ <u>Q</u> K
M.75F29735 Gastkarte 49.9001.000698 (0000) Mifare-Chip 17.01.13 M.DOCEA1C9 DGV Ausweis Mifare-Chip 31.12.50 S.90019999000698 Gastkane 49.9001.000698 (0000) Magnetstreifen 17.01.13	
Neu/Lesen F9 📀 Edit F7 🗙 Löschen F5	

Cochez l'option **ID verrouillé** est cochée.

(Chip-ID bearbei	ten	X
	Legen S	ie die Zuordnung dieser Chip-ID zum Kartenkonto fest:	
	Karten-ID:	M.DOCEA1C9	Abbruch
	Bemerkung:	DGV Ausweis]
	Gültig bis:	31.12.13	
	✓ ID ist gesp ID für dies		

Confirmez 2x avec **OK** et enfin avec **Enregistrer.**

Blocage dans le système hors ligne

Créer une carte de blocage

En cas de perte de carte ou d'utilisation abusive, vous pouvez générer une carte de blocage dans le système hors ligne, qui vous permet de bloquer directement la carte perdue à n'importe quel distributeur automatique.

Lorsqu'une carte est programmée comme carte d'administrateur, son contenu actuel est

écrasé. Utilisez donc si possible une carte vide ou toujours la même carte, que vous marquerez de préférence en conséquence.

Cliquez d'abord sur Sperren:

Suchkürzel	Itet2 Nr. U49.9002.001679 Nr. wählen	Filter F12
Titel	Briefanrede	
Vorname	Timo 🏹 🚺	🔶 <u>N</u> eu
Nachname	Tester	O Ändern F11
🙅 <u>W</u> ettspiel	🚳 Kasse 🛛 🄛 Timetable 💿 Intranet	X Löschen F5
Merkmale Ac	iresse <u>2</u> .Adresse <u>B</u> ank Inf <u>o</u> s Memo	Kopieren F6
Stammvorgabe	5,0 Hcp-Spezial	Strate St
Heimatclub		Consultant (FO
Heimatclub-ID	001679	
Geschlecht	1 - 🕈 Männlich 📃	
Altersklasse	1 - Kind bis 12	SMS
Mitgliedschaft	1 - Aktiv	📧 Karte
Status	0.	Sperren
Zahlwaisa	0.	
Firma		<u>U</u> nline

Si une personne possède plusieurs comptes de carte, le dialogue suivant s'affiche :

Karte wählen:							X
Nummer	Wert nach der letzten Aufbuchung	Letzte Nutzung	Gültig	Тур	Information	Sperrung	
0499002001679001	48,50A	19.01.12-10:13	31.01.13	1	AKTIV		
0499002000030001	0,00A	19.01.12-17:26	17.01.13	1	AKTIV		

Sélectionnez une carte et confirmez avec OK:

Karte sperren	[X]
0499002000030001.M.75F29735	
Soll diese Karte gesperrt werden?	X Abbruch
✓ Karte sperren	
Sperrkarte erzeugen F5	
Karten-Historie F8	

Placez une carte Mifare vide, qui doit servir de carte de blocage, sur le lecteur et cliquez sur le bouton *Créer une carte de blocage.* Sélectionnez l'option "Carte de blocage" et confirmez avec le bouton *OK.*

Administrator-K	arte				X
Kartentyp:	;	● Sperrkarte ● Freigabe-h マAdministra ×Karte nich	e Karte ator-Karte at überschre	iben	✓ <u>O</u> K メ <u>A</u> bbruch
Gültig:	von:	19.01.12	bis:	19.01.12	
Bei Sperr- bzw. Freigabekarten: Karten-ID: M.75F29735					
bisher:					

Informez maintenant chaque système hors ligne du blocage de la carte en présentant la carte de blocage. Ceci est nécessaire car le système hors ligne n'est pas en réseau avec le système PC CADDIE local.

CONSEIL Si vous souhaitez réactiver la carte bloquée, vous pouvez le faire de la même manière. Pour ce faire, créez une carte de déblocage au lieu d'une carte de blocage.

Carte d'administrateur

Vous pouvez également créer une carte d'administrateur qui vous permet, en la présentant au lecteur hors ligne, d'utiliser les fonctions suivantes en appuyant sur les touches 1 à 4 :

Touche	Fonction	Explication
1	PIN	Le PIN global de l'automate peut être modifié ici. Donc par exemple le code d'accès pour une porte.
2	Reload	Redémarre le système hors ligne.

Touche	Fonction	Explication
3	Debug	Ce mode est utilisé pour la recherche d'erreurs. Il démarre le système hors ligne dans un mode spécial dans lequel des informations supplémentaires sont enregistrées en interne. Mais cela ralentit également le système et ne convient donc pas à un fonctionnement continu.
4	Date	Ce mode permet de vérifier et de corriger la date et l'heure de l'automate.