Karte sperren

Sperren im Online-System

Kartenkonto sperren

Bei Kartenverlust oder Missbrauch können Sie im Online-System Karten in Echtzeit sperren, sodass diese nicht mehr benutzt werden können. Klicken Sie auf zuerst auf **Sperren:**

reamo		
Suchkürzel	tet2 Nr. 049.9002.001679 Nr. wählen	
Titel	Briefanrede	
Vorname	Timo 🏾 💦	🔶 <u>N</u> eu
Nachname	Tester	O Ändern F11
🙅 <u>W</u> ettspiel	🚳 Kasse 🛛 😭 Timetable 🕒 Intranet	X Löschen F5
Merkmale A	dresse <u>2</u> .Adresse <u>B</u> ank Inf <u>o</u> s Memo	🔕 Kopieren F6
Stammvorgabe	5,0 Hcp-Spezial	stratzkonto
Heimatclub		Greentee E2
Heimatclub-ID	001679	
Geschlecht	1 - 🕈 Männlich 📃	witer/Export
		SM2
Altersklasse	1 - Kind bis 12	
Altersklasse Mitgliedschaft	1 - Kind bis 12	🐻 Karte
Altersklasse Mitgliedschaft Status	1 - Kind bis 12 1 - Aktiv 0 -	Karte Sperren
Altersklasse Mitgliedschaft Status Zahlweise	1 - Kind bis 12 1 - Aktiv 0 - 0 - 0 -	Sperren
Altersklasse Mitgliedschaft Status Zahlweise Firma	1 - Kind bis 12	Karte Sperren

Falls eine Person mehrere Kartenkonten besitzt, erscheint folgender Dialog:

Karte wählen:							X
Nummer	Wert nach der letzten Aufbuchung	Letzte Nutzung	Gültig	Тур	Information	Sperrung	
0499002001679001	48,50A	19.01.12-10:13	31.01.13	1	AKTIV		
0499002000030001	0,004	19.01.12-17:26	17.01.13	1	AKTIV		

Wählen Sie eine Karte aus und bestätigen Sie mit OK:

Karte sperren	X
0499002001679001.M.75F29735	
Soll diese Karte gesperrt werden?	X Abbruch
✓ Karte sperren	
Karten-Historie F8	

Setzen Sie den Haken und schließen Sie den Dialog mit OK.

Chip-IDs sperren

Hätte ein Kunde seinem Kartenkonto mehrere Chip-IDs zugeordnet (DGV-Ausweis^{plus} und Mifare-Schlüsselanhänger) und verliert z.B. seinen DGV-Ausweis, so kann man nur diese ID sperren. Dadurch lässt sich der Schlüsselanhänger weiter benutzen.

Klicken Sie bei der betroffenen Person auf Karte:

Person: Tester, Tim	0	23
Name Suchkürzel Titel Vorname Nachname	tet2 Nr,049.9002.001679 Nr. wählen Briefanrede Timo Tester	Filter F12
Merkmale Ad Stammvorgabe Heimatclub Heimatclub-ID Geschlecht Altersklasse Mitgliedschaft Status	resse <u>2</u> .Adresse <u>B</u> ank Inf <u>o</u> s Memo 5,0 Hcp-Spezial 001679 1 · Männlich 1 · Kind bis 12 0 · V	Kopieren F6 Kopieren F6 Greenfee F8 Writer/Export SMS Karte Sperren
Zahlweise Firma Spielrecht Geburt 01.01.01	Image: Original system volles SR Image: Original system Eintritt 19.01.12 Austritt	<u>0</u> nline <mark>⊠ <u>E</u>nde</mark>

Wählen Sie folgenden Button:



Falls der Kunde mehrere Kartenkonten besitzt, wählen Sie hier das passende Kartenkonto:

Karte wählen:							X
Nummer	Wert nach der letzten Aufbuchung	Letzte Nutzung	Gültig	Тур	Information	Sperrung	
0499002001679001	48.50A	19.01.12-10:13	31.01.13	1	AKTIV		
0499002000030001	0,004	19.01.12-17:26	17.01.13	1	AKTIV		

Klicken Sie auf den Button Chip-ID:

Karte	X	ן						
Te	ster, Timo (No Card: M.75F29735,)							
Kartentyp:	1 - Mitglieder							
Gültig von:	bis 31.01.13 Heute F2							
Rangefee:	Auf heute setzen F3							
Geldwert:	48,50 + 0,00 = 48,50							
Punkte-Wert:	0 + 0 = 0 S-Pkt.: 48 F4							
Kreditwert:	× Löschen F5							
Info:								
Zugelassen:	Zugelassen:							
Generalzulassung								
	Isimulator Tijr 2 Herren-Garderobe, Tijr Haupteingang							
	Tür 3 Damen-Garderobe							
	Personen-Information (F7)							
	Karten-Historie F8							

Markieren Sie die gewünschte ID und bearbeiten Sie diese mit einem Klick auf **Edit:**

Chip-IDs für diese Identifikation	23
Tester, Timo 0499002000030001	✓ <u>Q</u> K
M.75F29735 Gastkarte 49.9001.000698 (0000) Mifare-Chip 17.01.13	
M.D0CEA1C9 DGV Ausweis Mifare-Chip 31.12.50 S.90019999000698 Gastkare 49.9001.000698 (0000) Magnetstreifen 17.01.13	
Neu/Lesen F9 📀 Edit F7 🗙 Löschen F5	

Haken Sie die Option *ID gesperrt* an.

0	hip-ID bearbei	ten	X					
	Legen S	ie die Zuordnung dieser Chip-ID zum Kartenkonto fest:						
	Karten-ID:	M.DOCEA1C9	X Abbruch					
	Bemerkung: Gültig bis:	DGV Ausweis 31.12.13						
	✓ ID ist gesperrt							
	🔲 ID für dieses Kartenkonto löschen (F5)							

Bestätigen Sie 2x mit **OK** und abschließend mit **Speichern**.

Sperren im Offline-System

Sperrkarte erzeugen

Bei Kartenverlust oder Missbrauch können Sie im Offline-System eine Sperrkarte erzeugen, mit der Sie die verlorene Karte an jedem Automaten direkt sperren können.

Wenn eine Karte als Administrator-Karte programmiert wird, wird ihr bisheriger Inhalt überschrieben. Verwenden Sie deshalb möglichst eine leere Karte, respektive immer wieder dieselbe

Karte, die sie am besten entsprechend markieren.

Klicken Sie auf zuerst auf Sperren:

Name Suchkiirzel	tet2 Nr 049 9002 001679 Nr mählen	
Titel	Riefavrede	Y Filter F12
Vomame		A Neu
Mashnama		
<u>Y</u> <u>W</u> ettspiel	<u>™ Kasse</u> [<u>₩ _imetable</u>] (♥ <u>[ntranet</u>]	
Merkmale Ac	dresse <u>2</u> .Adresse <u>B</u> ank Inf <u>o</u> s Memo	🍥 Kopieren F6
Stammvorgabe	5,0 Hcp-Spezial	😪 Umsatzkonto
Heimatclub		
Heimatclub-ID	001679	Greenree (F8)
Geschlecht	1 - 🕈 Männlich 📃	Writer/Export
Altersklasse	1 - Kind bis 12	SMS
Mitgliedschaft	1 - Aktiv	📧 Karte
Status	0.	Sperren
Zahlweise	0.	
Firma		Online
Spielrecht	volles SR 📉 😨 DGV-Ausweis	

Falls eine Person mehrere Kartenkonten besitzt, erscheint folgender Dialog:

Karte wählen:							X
Nummer	Wert nach der letzten Aufbuchung	Letzte Nutzung	Gültig	Тур	Information	Sperrung	
0499002001679001	48,50A	19.01.12-10:13	31.01.13	1	AKTIV		
0499002000030001	0,004	19.01.12-17:26	17.01.13	1	AKTIV		

Wählen Sie eine Karte aus und bestätigen Sie mit OK:

Karte sperren	(EX)
0499002000030001.M.75F29735	
Soll diese Karte gesperrt werden?	X Abbruch
☑ Karte sperren	
Sperrkarte erzeugen F5	
Karten-Historie F8	

Legen Sie eine leere Mifare-Karte, welche als Sperrkarte dienen soll auf den Leser und klicken Sie auf den Button **Sperrkarte erzeugen.** Wählen Sie die Option "Sperrkarte" und bestätigen Sie mit **OK.**

Administrator-Karte			X
Kartentyp:	 Sperrkarte Freigabe-Karte Administrator-Ka Karte nicht über: 	rte schreiben	✓ <u>D</u> K メ <u>A</u> bbruch
Gültig: von:	19.01.12 bis	19.01.12	
Bei Sperr-bzw. Freigab	ekarten:		
Karten-ID:	M.75F29735		
bisher:			

Teilen Sie nun jedem Offline-System durch Vorhalten der Sperrkarte die Kartensperrung mit. Dies ist erforderlich, da das Offline-System nicht mit dem lokalen PC CADDIE-System vernetzt ist.

TIPP Wollen Sie die gesperrte Karte wieder aktivieren, können Sie dies gleichermaßen durchführen. Erzeugen Sie dazu anstatt einer Sperrkarte eine Freigabekarte.

Adminkarte

Sie können auch eine Adminkarte erzeugen, mit der Sie durch Vorhalten am Offline-Leser folgende Funktionen durch drücken der Tasten 1-4 nutzen können:

Taste	Funktion	Erklärung
1	PIN	Hier kann die Global-PIN des Automaten geändert werden. Also z.B. der Zugangscode für eine Tür.
2	Reload	Startet das Offline-System neu.

Taste	Funktion	Erklärung
3	Debug	Dieser Modus wird zur Fehlersuche verwendet. Er startet das Offline-System in einem speziellen Modus bei dem intern zusätzliche Informationen gespeichert werden. Dies macht das System aber auch langsamer und ist deshalb nicht für den Dauerbetrieb geeignet.
4	Date	Hier können Sie das Datum und die Uhrzeit des Automaten prüfen und korrigieren.